




SK Návod na používanie bezdrôtového zvončeka Solight 1L45

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Popis zvončeka

1. Výber melódie prijímača (36)
2. Výber hlasitosti (4 kroky)
3. LED dióda
4. Reproduktor (50 dB - 90 dB)
5. Zásobník batérií (3x AAA)
6. Tlačidlo vysielajúceho
7. Obal na menovku
8. Otvor na otvorenie krytu batérie



Zvonček pracuje na frekvencii 433 MHz. Dosah je maximálne 200m na otvorenom priestranstve. Batérie pre prijímač sú alkalické 1,5 V (LR03, AAA). Batérie pre vysieláč sú alkalické 12 V (LR23A).

Inštalácia batérií

Prijímač: otvorte kryt zásobníka batérií, vložte 3x alkalické batérie AAA podľa vyznačenej polaritý a zatvorte kryt. **Vysieláč:** pomocou plochého skrutkovača zatlačte na otvor v spodnej časti krytu a otvorte ho. Vložte alkalickú batériu LR23A podľa vyznačenej polaritý a opäť zatvorte kryt. Ak je batéria už predinštalovaná, odstráňte izolačnú pásku. Venujte osobitnú pozornosť tesneniu v kryte, ktoré sa nesmie pri inštalácii poškodiť. Ak po určitom čase používania zistíte, že prístroj nefunguje správne, vymeňte batérie.

Inštalácia vysieláča a prijímača

Vysieláč je možné namontovať alebo používať ako prenosný vysieláč. Pred pripojením vysieláča sa uistite, že zvonček funguje správne. Môžete ho pripevniť pomocou samolepiacich podložiek alebo montážnych otvorov. Ak ho chcete pripevniť cez montážne otvory, otvorte kryt batérie vysieláča, zaskrutkujte ho na vybrané miesto a zatvorte ho späť. **Dôležité:** nestrátiť ani nepoškodiť tesnenie. Vysieláč je vodotesný a v prípade potreby ho možno umiestniť do exteriéru. Uprednostnite však miesto, ktoré chráni vysieláč pred vodou a nadmerným teplom. Na vysieláč je možné pripevniť typový štítok.

Prijímač sa môže používať aj ako prenosný alebo namontovaný prijímač. Na montáž pomocou otvorov na zavesenie na zadnom kryte použite dve skrutky a hmoždinky vhodnej veľkosti. Ak lepíte vysieláč pomocou samolepiacej podložky, nelepte omylom reproduktor.

Ovládanie zvončeka

Vyberte melódiu pomocou tlačidla 1. Stlačením tlačidla môžete meniť jednotlivé melódie. Výber sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť sa volí pomocou tlačidla 2. Štyri úrovne hlasitosti 50 dB - 90 dB.

Funkcia "Learning code"

umožňuje spárovať niekoľko zvončekov alebo tlačidiel do jednej skupiny alebo obnoviť spojenie medzi nimi. To umožňuje, aby niekoľko tlačidiel zvonilo na jeden zvonček alebo jedno tlačidlo na niekoľko zvončekov. K jednému zvončeku je možné spárovať maximálne 6 tlačidiel. Jedno tlačidlo možno spárovať až s 15 zvončekmi.

Priradenie nového tlačidla k zvončeku alebo nového zvončeka k tlačidlu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti na prijímači na 5 sekúnd. Kontrolka LED bude rýchlo blikať a zaznie melódia. Uvoľnite tlačidlo hlasitosti a nechajte blikať kontrolku LED.
2. Stlačte tlačidlo vysieláča jeden alebo viackrát. Zvolená melódia sa prehráva znova, vysieláč je priradený. Vysieláč musí byť pri párovaní vzdialený od prijímača aspoň 50 cm. Všetky predtým spárované vysieláče sú tiež priradené k prijímaču.
3. Rovnaký postup zopakujte pri pridávaní nového prijímača k jednému vysieláču. Všetky predtým spárované prijímače sú tiež priradené k vysieláču.

Odpojenie tlačidiel od zvončeka, resetovanie pripojenia

Ak máte s prijímačom spárované viaceré vysieláče, možno bude potrebné zrušiť spárovanie jedného z vysieláčov.

Môže sa tiež stať, že bezdrôtové pripojenie prestane fungovať.

1. Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti na 10 sekúnd.
2. Aj keď sa prijímač ozve po 3 sekundách, ignorujte ho a podržte tlačidlo, kým sa prijímač opäť neozve. Potom uvoľnite tlačidlo. Všetky ovládače sú teraz vymazané z pamäte.
3. Znovu priradte potrebné vysieláče podľa vyššie uvedeného postupu.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o., vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky a ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.solight.sk. Výrobok sa môže používať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

