


Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte.

Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

### Zapojenie prírodného kábla

1. Vypnite prívod elektrickej energie.
  2. Odklopte upevňovacie packy a odnímate plastový kryt.
  3. Teraz je potrebné dať dole hliníkovú dosku s LED páskom. Stlačte dvojicu zaistovacích poistiek a odklopte dosku na jednej strane. To isté urobte na strane druhej.
  4. Povoľte maticu pre kábel napájania a prestrčte kábel do tela svietidla.
  5. Zapojte drôty do svorkovnice:
    - L: Fáza = hnedý, alebo červený kábel
    - N: Nulový vodič = modrý, alebo čierny kábel
    - : Uzemňovací vodič = zelenožltý kábel
- Na svorkovnici aj na dne svietidla sú vyrazené príslušné symboly pre jednoduchú identifikáciu vodičov.
6. Teraz dotiahnite maticu, ktorá zaistuje prírodný kábel proti pohybu. Nasadte späť hliníkovú dosku a plastový kryt.

### Montáž na stenu alebo na strop

1. Určite miesto, na ktoré chcete svietidlo umiestniť.
2. Na spodnej strane svietidla sú dva vrúbkované výrezy. Zmerajte si ich vzdialenosť a tú preneste na stenu alebo na strop. Pomocou plechových úchytov vyznačte štyri otvory pre vyvrtanie.
3. Vyvrtajte otvory, vložte do nich hmoždinky a priskrutkujte plechové úchyty.
4. Nasadte svietidlo na úchyty.
5. Zapnite prívod elektrickej energie.

### Parametry

<b>Vstup</b>	AC 220 - 240V	<b>Svetelný tok</b>	4200lm (36W), 6500lm (54W)
<b>Príkon</b>	36W nebo 54W	<b>Teplota svetla</b>	5000K (studená biela)
<b>Stupeň krytia</b>	IP65	<b>Materiál</b>	PC
<b>Rozmery</b>	1230x79x87mm (36W) 1570x79x87mm (54W)	<b>Prevádzková teplota</b>	-20°C až +55°C

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika